

Windows8.1update 利用時の注意点

本書では『情報管理プラットフォーム Convi.BASE® Enterprise Edition Ver.2』を Windows8.1update で利用する場合の注意点を記載しました。

## ■ Silverlight のインストール後の起動について

- ・ Silverlight をインストールして初めて Convi.BASE® Enterprise Edition を立ち上げる時、「IE と互換性のない Silverlight を実行～」というポップアップが出る場合がありますが、そのままご利用ください。

## ■ 周辺機器ツールのインストールについて

- ・ 周辺機器ツールのインストールには、事前に .NET Framework 3.5 のインストールが必要です。  
  - ◇ Windows 8.1 Update には標準でインストールされておりません。

ラベルプリンタ関連

## ■ Brother 社製 P-touch の使用について

- ・ OS が 64bit の場合でも『b-pac 64bit 版』をインストールしないようにしてください。P-touch を使用する場合は『b-pac の 32bit 版』をインストールしてください。  
  - ◇ 当制約は Windows7 でも同様です
- ・ 検証済みセットアップファイル

レイアウト作成ツール	Brother P-touch Editor (Version 5.0.100)
プリンタドライバー	Printer Driver Version 6.02 05 Feb 2010
B-PAC	b-pac-3.1.001_32bit

## ■ 東芝 TEC 社製 B-EV4T-TH17-R の使用について

- ・ プリンタドライバーは『TPCL PRINTER DRIVER TPCL734M0J(7.3.4 M-0)』以降を適用してください。
- ・ インストール後、USB ケーブルを接続しても「新しいハードウェアの検索ウィザード」は自動起動しない場合があります。  
  - ◇ 以下の手順でプリンタとドライバーを認識させてください。

- ① デバイスマネージャーを立ち上げる
- ② 『ほかのデバイス > TECB-EV4-T』があるのを確認
- ③ TECB-EV4-T をダブルクリックしてプロパティを表示
- ④ 「ドライバー」タブを選択し、「ドライバーの更新」をクリック
- ⑤ 「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」を選択
- ⑥ ドライバーソフトウェアの検索で「C:¥TEC\_DRV」を指定
- ⑦ 「次へ」をクリックし、画面の指示に従う
- ⑧ セットアップ完了

- ・ 検証済みセットアップファイル

レイアウト作成ツール	PrintSystem V2 (Version B002.018)
プリンタドライバー	TPCL PRINTER DRIVER TPCL734M0J(7.3.4 M-0)

■ SATO 社製 L'esprit R412V-ex の使用について

・ 検証済みセットアップファイル

プリンタドライバー	Ver.11.0.0.50
プリンタ情報ファイル	*.mlprn
OCX ファイル	Ver4601
レイアウト作成ツール	Multi LABELIST V4 Compact413

◇ 当制約は Windows7 でも同様です

- ・ プリンタドライバーは『11.0.0.50』以降を適用してください。製品付属のインストール用 CD もしくはメーカーダウンロードページをご利用ください。
- ・ プリンタ情報ファイル、OCX ファイルに関しては、ネットレックスより提供されるファイルをご使用ください。(導入時に納品物一式として提供しています)
- ・ レイアウト作成ツール『Multi LABELIST V4 Compact』はラベルレイアウトの編集を実施しない場合は不要です。

■ キングジム社製 TEPEA Pro の使用について

- ・ プリンタドライバーは『SPC9 Ver.3.70』以降、あるいは『SPC10 Ver.1.20』以降をご利用ください。
  - ◇ 『SPC9 Ver.3.70』と『SPC10 Ver.1.20』は同時インストールできません。ご注意ください。
- ・ 『SPC10 Ver.1.20』でご利用の場合は、既存のラベルレイアウト(拡張子.tpc)を『SPC10 Ver.1.20』で変換してください。
  - ◇ 拡張子が.tpe に変わります。
  - ◇ 尚、『SPC10 Ver.1.20』で変換・作成したラベルレイアウトは『SPC9』ではご利用いただけません。
- ・ プリンタとプリンタドライバーについて

プリンタ	適用ドライバー	注意
SR3900P	SPC9 Ver.3.6x	周辺機器ツール Ver2.3 以前をご利用ください
	SPC9 Ver.3.70 以降	周辺機器ツール Ver2.4 以降をご利用ください
	SPC10 Ver.1.20 以降	
SR5900P	SPC10 Ver.1.20 移行	

◇ 当制約は Windows7 でも同様です

・ 検証済みセットアップファイル

レイアウト作成ツール	SPC9 Ver.3.70
プリンタドライバー	SPC10 Ver.1.20

ハンディターミナル関連

■ KEYENCE 社製 BT-1000/BT-1010 の使用について

- ・ Windows 8.1 Update では、Windows8 対応ドライバーをご利用ください。
  - ◇ セットアップ手順は Windows7 と同じです。

・ 検証済みセットアップファイル

ドライバー	USB-Driver 12/10/2012 6.6.1.0
-------	-------------------------------

---

■ ATID 社製 AT-880 の使用について

- ・ セットアップ手順は Windows7 と同じです。

- ・ 検証済みセットアップファイル

同期用ソフトウェア	Windows Mobile Device Center 6.1
-----------	----------------------------------

■ データコレクタの使用について

- ・ セットアップ手順は Windows7 と同じです。

以上です。